

| | | | | |
|-------|--|-----------|----------------------------|-------|
| FDM 2 | | Chapter 9 | Datum: 18. März 2019, v.03 | Fr/Hu |
|-------|--|-----------|----------------------------|-------|

D a t e n b l a t t

für

FDM 2 - Dosenmuffe

Die FDM 2 Dosenmuffe dient zur Verbindung und Abzweigung verschiedener Kabel und wird sowohl in der Telekommunikation als auch bei Elektro-Kabel eingesetzt.

Material Beschreibung

| | |
|--------------------------|---|
| Verwendung: | In der Regel im Erdreich bzw. im Außenbereich |
| Format: | Rund; 280 x 97 mm |
| Material: | Polypropylen schwarz |
| Verschraubung: | Deckel aus PP |
| Kabelaufnahme: | 4 x 7-25 mm |
| Zugentlastung: | Nach dem Einführen mechanisch durch die Kabeltülle. |
| Zugspannung: | Mind. 80 N/mm |
| Temperaturbeständigkeit: | -30° / +80° C |
| Zu öffnen: | Durch aufschrauben |
| Prüfung: | IP 68, IM 22 |
| Elektro: | 1 kV, ÖVE |
| Prüfnummer: | VAEE 36221 |